

ANNAD

EN JE FIETS WORDT ELEKTRISCH!

HANDLEIDING VOOR INTERVIEWS



Hoe onderhoud je je kit om de levensduur te verlengen? Wat moet je regelmatig controleren?
Wij vertellen je alles!

DOCUMENTAIRE BRONNEN

Je kunt veel advies en tips vinden op onze website:

- > Advies over het kiezen van je uitrusting in de artikelen in het gedeelte “Nieuws”
- > Antwoorden op de meest gestelde vragen in het gedeelte “FAQ ”
- > Instructies voor apparatuur en gebruikershandleidingen in het gedeelte “Installatieadvies en instructies”.
- > Problemen met je kit? Neem contact op met onze dienst na verkoop via e-mail op sav@annad.fr

WWW.ANNAD.FR



8 rue des compagnons
ZA Les Fauvins
05000 GAP



+339.80.37.11.62



www.annad.be



RECEPTIE

Respecteer een inlooperperiode

Onze nieuwe motoren hebben geen inlooperperiode nodig.

Kitonderdelen plaatsen en vastzetten

1. De batterij : Het is heel belangrijk om je batterij goed te plaatsen! Het is een van de zwaarste, belangrijkste en kwetsbaarste onderdelen! Zorg ervoor dat hij goed vastzit door hem op je onderbuis te plaatsen in plaats van op de zadelpen. Het lijkt misschien triviaal, maar trek de riemen van de bidonhouder die bij de kit wordt geleverd strak om te voorkomen dat hij losschiet.

2. Bedrading : Zoals vermeld in de montagehandleiding moet de bedrading aan de motoruitgang naar beneden uitlopen om het risico te vermijden dat de kabel wordt doorgesneden, wat niet onder de garantie valt. Voorkom dat de kabels te "los" zitten en gebruik kleefsteunen om ze op het frame of de rilsans te geleiden.

Voor een optimale plaatsing van je elementen en om een risicovrije kabelgeleiding te garanderen, raden we je aan de algemene installatie-instructies aandachtig te lezen of de stappen in de installatievideo te volgen, die beide beschikbaar zijn op www.annad.fr > "ONZE PRODUCTEN" sectie > "Installatieadvies en instructies" pagina. Vergeet niet om na uw uitstapjes regelmatig te controleren of de kabelgeleiding nog steeds perfect is.

Sensoren (kit voor voorwiel en crankstel)

Als je er bij de montage op let dat je de trap- of rotatiesensor stevig vastschroeft, hoef je hem daarna niet meer aan te raken!



8 rue des compagnons
ZA Les Fauvins
05000 GAP



+339.80.37.11.62



www.annad.be



ONDERHOUD

Je motor schoonmaken

Verdrink het vooral niet. Je kunt je gemotoriseerde wiel schoonmaken: de beste oplossing is om het met de hand schoon te maken met een vochtige doek.

Je scherm reinigen en beschermen

Gebruik speciale doekjes voor aanraakschermen (zoals telefoons of computers). Hoewel je zonder problemen in de regen kunt fietsen met je kit, is het toch aan te raden om hevige regen of situaties waar het risico op onderdompeling bestaat, te vermijden. Als je je fiets bijvoorbeeld bij nat weer achterin je auto vervoert op een fietsendrager, moet je je scherm beschermen met een waterdichte bescherming. Je moet ook vermijden om in zeer zware regen te rijden of om je scherm bij nat weer op een fiets te laten zitten die buiten geparkeerd staat.

Uw batterij onderhouden

1. Laden : Het is raadzaam om alleen de door het merk geleverde lader te gebruiken, de handeling uit te voeren op een droge, beschutte plaats en ten minste eenmaal per twee maanden als u uw fiets langere tijd niet gebruikt. U hoeft echter niet te wachten met opladen tot de batterij helemaal leeg is. Een batterij volledig opladen of ontladen betekent meer belasting voor de batterij. Het ideale oplaadniveau voor langdurige opslag ligt tussen 40 en 60%.

2. Opslag: De onderdelen van een VAE-batterij zijn gevoelig voor kou, hitte en vochtigheid. Het is daarom belangrijk om de batterij op een droge plaats te bewaren bij een omgevingstemperatuur tussen 10 en 20 graden.

3. Vervoer en parkeren : Let op waar je je fiets parkeert: zet hem niet in direct zonlicht en laat hem niet buiten staan als het vriest. Als je je elektrische fiets vervoert, is het aan te raden om de batterij te verwijderen (en het uiteinde van de kabel te beschermen) en hem bijvoorbeeld veilig in de auto te vervoeren. Bij hevige regenval beschermt een afdekzeil de fiets effectief tegen regenspatten die de motor of het bedieningspaneel kunnen bereiken.



8 rue des compagnons
ZA Les Fauvins
05000 GAP



+339.80.37.11.62



www.annad.be



REVISIES

Kit vae

In dit opzicht hoef je niets speciaals te doen. De apparatuur in je kit is ontworpen om lang mee te gaan zonder dat deze regelmatig opnieuw getest of onderhouden hoeft te worden.

Het is echter belangrijk om te weten dat een batterij ongeveer 0,5 ampère per jaar verliest. Dit is normale batterijslijtage. Afhankelijk van de actieradius (TESLA of OEM) heeft je batterij ook een bepaalde levensduur (1600 oplaadbeurten voor TESLA en 800 oplaadbeurten voor OEM).

Je kunt ook regelmatig naar je bedrading kijken om te controleren of deze niet uitgerekt of beschadigd is.

Algemeen onderhoud

Je moet je motor blijven onderhouden en laten nakijken zoals je deed voordat je een kit kreeg. Laat eens per jaar je remmen, banden en aandrijflijn helemaal nakijken. Controleer ook de spanning van je spaken.

Zie onze blogartikelen op www.annad.fr > rubriek "NIEUWS" voor tips over hoe je bepaalde onderhoudswerkzaamheden zelf kunt uitvoeren.

